



Xerox - Phaser 3124

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik ML-2010D3 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik 106R01159 (black) LAM	tonery	91.57 zł
Ecojet - toner zamiennik ML2010D3 (black) ECO	tonery	94.71 zł
Printé - toner zamiennik 106R01159 (black) PRI	tonery	168.21 zł
Black Point - toner zamiennik 106R01159 (black) BP	tonery	225.67 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	RISC
szybkość procesora	150 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałas	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	dolny 5 mm gorny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	folie etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5

A6
Letter
legal
folio
executive

Języki i Emulacje

czcionki i znaki Windows Fonts

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1
LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 8.9 kg
szerokość produktu 358 mm
głębokość produktu 298 mm
wysokość produktu 253 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220-240 VAC, 50/60 Hz
zużycie energii średnio 350 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows 98/Me

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Xerox Phaser 3124
toner startowy
instrukcja obsługi
kabel zasilający
software sterowniki na CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie