



Brother - ADS-1100W (ADS1100WYJ1)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Ekran dotykowy
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (interpolowana)
szybkość skanowania	do 16 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPG TIFF OCR PDF
inne cechy	Skanowanie do: pliku, USB
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 110 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 20 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 70 mm max 863 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty plastikowe papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy
obsługiwane formaty nośników	do: A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	380 mm
głębokość opakowania	170 mm
wysokość opakowania	207 mm
waga produktu (netto)	ok. 1.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 2.5 kg
szerokość produktu	285 mm
głębokość produktu	103 mm

wysokość produktu 84 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 14 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner ADS-1100W, Zasilacz sieciowy, Przewód zasilający, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Kabel USB, Podręcznik użytkownika, Podręcznik szybkiej obsługi, Płyta z oprogramowaniem
software	Windows: Brother Control Centre 4, Nuance Paper port 12SE, PDF Converter Professional 8, Newsoft Presto! Bizcard 6, zdalna konfiguracja Mac: Brother Control Centre 2, Newsoft Presto! Bizcard 6, Newsoft Presto! Pagemanager 9, zdalna konfiguracja (Może wymagać dodatkowego zainstalowania i subskrypcji.)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--