



Oki - B4100

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 1103402 (black) LAM	tonery	27.85 zł
Lambda - bęben zamiennik 42102802 (black) LAM	bębny	163.10 zł

AKCESORIA

Oki - złącze RS-232 (01117701)	akcesoria	374.90 zł
--------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
typ procesora	PowerPC
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	dolny 5 mm górny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 105 g/m ²
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	karty koperty etykiety papierowe papier zwykły folie

obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5(JIS) A6 Letter Legal 13 Legal 14 Executive
------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	355 mm
głębokość produktu	395 mm
wysokość produktu	200 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 230V +/- 10% 50 - 60Hz +/- 2%
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT4 Workstation, Windows NT4 Server, Windows 2000 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows NT Terminal Server Edition i Windows 2000 Terminal Server z Citrix Metaframe 1.8 lub Citrix Metaframe XP 1.0.
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka OKI B4100 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--