



## Brother - HL-5380DN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3230 (black)	tonery	401.74 zł
Brother - toner TN-3280 (black)	tonery	590.40 zł
Brother - bęben DR-3200 (black)	bębny	756.17 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik DR-3200 (black) PRI	bębny	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3280 (black) LAM	tonery	71.60 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3280 (black) ECO	tonery	84.87 zł
Black Point - toner zamiennik TN3280 (black) BP	tonery	175.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3280 (black) BP OH! GREEN	tonery	265.68 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	300 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 8000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	544 MB
poziom hałasu	max 69.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3

<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>300</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>800</b> arkuszy
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do <b>10</b> szt
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	max <b>216</b> mm min <b>69.8</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	max <b>406.4</b> mm min <b>116</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier zwykły</b> <b>papier bond</b> <b>papier ekologiczny</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>Letter</b> <b>B5 (ISO)</b> <b>A5</b> <b>A5 (Long Edge)</b> <b>B6 (ISO)</b> <b>A6</b> <b>Executive</b>

## Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	<b>PCL 6</b> <b>BR-Script 3</b> (emulacja Postscript 3 ) <b>IBM ProPrinter XL</b> Epson <b>FX</b> (FX-850)
-----------------	---

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 1.1</b> <b>LPT IEEE 1284 Parallel</b> <b>Ethernet 10/100 Base-TX</b>

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość <b>486</b> mm głębokość <b>500</b> mm wysokość <b>455</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>9.5</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>11.9</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>371</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>384</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>246</b> mm

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>675</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows Vista,</b> <b>Windows Server 2008 (32 &amp; 64 bit editions),</b> <b>Windows XP Home Edition,</b> <b>Windows XP Professional (32 &amp; 64 bit editions),</b> <b>Windows</b> <b>Server 2003 (32 &amp; 64 bit editions),</b> <b>Windows 2000</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.3.9 lub nowszy</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>drukarka HL-5380DN ,</b> <b>toner startowy na 8000 stron,</b>
-----------------	---

; przewód zasilający,  
instrukcja obsługi,  
software oprogramowanie i sterowniki na CD

## **Gwarancja**

---

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl)) -