



Brother - HL-6050d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-4100 (black)	tonery	540.56 zł
Brother - bęben DR-4000 (black)	bębny	610.30 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	Aurora
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 60000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 7500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
poziom hałasu	max 52 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 11 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 161 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 161 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 300 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.9 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 PostScript 3 IBM Pro Printer Epson FX-850
czcionki i znaki	PCL BrotherScript 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek rastrowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX wireless (NC-7100w)
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP IPX/SPX NetBEUI AppleTalk DLC/LLC

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.8 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	425 mm
wysokość produktu	310 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS	MacOS 8.6-9.2, OS X 10.1/10.2

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Brother HL-6050D toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami pomoc interaktywna Driver Deployment Wizard

Inne

panel sterowania	panel LCD 1 linia, 16 znaków, 3 kolory 1 dioda LED przyciski Go, Job Cancel, Reprint, Set, Back i 2 przyciski przewijania
------------------	---

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--