



Canon - i-SENSYS LBP226dw (3516C007AA)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 3009C002 (black) CRG-057BK	tonery	412.05 zł
Canon - toner 3010C002 (black) CRG-057HBK	tonery	811.80 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CRG-057H (black) LAM	tonery	161.11 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-057 (black) BP	tonery	376.38 zł
Ecojet - toner zamiennik CRG057HBK (black) ECO	tonery	447.72 zł
Black Point - toner zamiennik CRG-057HB (black) BP	tonery	719.69 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	800 MHz (x2)
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	1024 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (Jakość wydruku: Maks. 1200 × 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 5 mm Dolny: 5 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze etykiety kartki pocztowe koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Legal Letter Executive Statement OFFICIO B-OFFICIO M-OFFICIO GLTR GLGL Foolscap 16K kartki indeksowe koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II PCL 5e (Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e) PCL 6 PostScript
czcionki i znaki	45 czcionek PCL 136 czcionek PS

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Canon PRINT Business)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business, Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 16.1 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	373 mm
wysokość produktu	250 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 1330 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008
Mac OS	Mac OS X 10.9.5 i nowsze / Mac OS 10.14
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka monochromatyczna i-SENSYS LBP226dw, kaseta startowa z tonerem o wydajności do 1500 stron
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne

panel sterowania	5-wierszowy wyświetlacz LCD (3 diody LED (zadanie, błąd, oszczędzanie energii, przyciski), 10-klawiszowa klawiatura numeryczna)
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Canon	12 miesięcy w serwisie (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.canon.pl/officewarrantypromotion - naprawa u klienta) -
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------