



## Canon - i-SENSYS MF4320d

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - toner 0263B002 (black) FX-10	tonery	298.83 zł
--------------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik Q2612A FX10 (black) PRI	tonery	54.93 zł
--	--------	----------

Lambda - toner zamiennik FX-10 (black) LAM	tonery	73.10 zł
--	--------	----------

Ecojet - toner zamiennik Q2612A (2x black) ECO	tonery	107.01 zł
--	--------	-----------

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	14.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	nie
<b>wydajność tonera standardowego</b>	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	tak
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	32 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 10000 stron
<b>poziom hałasu</b>	max 63.5 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 22 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 9 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 10 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginesy</b>	górny 6 mm dolny 6 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	nie
--	-----

### Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x1200 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 9600x9600 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	24 bit
<b>skala szarości</b>	256 poziomy

### Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	600x600 dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do 22 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 50 % max 200 %

ilość kopii na arkuszu, N-up	do 2 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier ciężki, papier z recyklingu, folie, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Executive, Envelope (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), LTR, LGL

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	UFR II-LT
-----------------------------	-----------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet AXIS 1650 Print Server

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 508 mm głębokość 550 mm wysokość 410 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.95 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.3 kg
szerokość produktu	390 mm
głębokość produktu	432 mm
wysokość produktu	303 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
zużycie energii	średnio 650 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.2.8- 10.5.x
UNIX	Linux

## Zawartość Opakowania

---

software	Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF toolbox
----------	--

## Inne

---

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------