



## Konica-Minolta - PagePro 1350EN

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b> | 11.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)   |
| <b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>    | 1.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)    |
| <b>technologia druku</b>                         | <b>laserowa monochromatyczna</b> |
| <b>format</b>                                    | <b>A4</b>                        |
| <b>szybkość procesora</b>                        | 200 MHz                          |
| <b>miesięczne obciążenie</b>                     | do 15000 stron                   |
| <b>standardowa pamięć</b>                        | 32 MB                            |
| <b>maksymalna pamięć</b>                         | 144 MB                           |
| <b>poziom hałasu</b>                             | max 54 dB                        |

### Parametry Druku

---

|   |   |
|---|---|
| <b>rozdzielczość druku mono</b>         | 1200x1200 dpi                                       |
| <b>szybkość drukowania mono</b>         | do 20 stron A4/min                                  |
| <b>czas do wydruku pierwszej strony</b> | do 13 sekund  |
| <b>automatyczny druk dwustronny</b>     | nie   |
| <b>marginesy</b>                        | dolny 4 mm<br>górny 4 mm<br>lewy 4 mm<br>prawy 4 mm |

### Obsługa Nośników

---

|  |  |
|--|--|
| <b>gramatura dla podajnika standardowego</b> | do 90 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>maksymalna gramatura papieru</b>          | do 163 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>ilość podajników w standardzie</b>        | 1  |
| <b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>        | nie  |
| <b>opcjonalny podajnik papieru</b>           | nie  |
| <b>ręczne podawanie nośników</b>             | nie  |
| <b>maksymalna liczba podajników papieru</b>  | 1  |
| <b>standardowa pojemność podajników</b>      | do 250 arkuszy   |
| <b>maksymalna pojemność podajników</b>       | do 250 arkuszy   |
| <b>ilość odbiorników papieru</b>             | 1  |
| <b>pojemność odbiornika papieru</b>          | do 250 arkuszy   |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>          | <b>A4</b><br><b>A5</b><br><b>Folio (A4 Plus)</b><br><b>Statement</b><br><b>Letter</b><br><b>Letter Plus</b><br><b>UK Quatro 8x10"</b><br><b>Executive</b><br><b>B5(JIS)</b><br><b>B5(ISO)</b><br><b>Foolscap</b><br><b>Legal</b><br><b>Postcard</b><br><b>double Postcard</b><br><b>Govt Legal</b><br><b>Govt Letter</b><br><b>envelope DL</b><br><b>Monarch, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4,</b><br><b>Chinese Kai 16, Chinese Kai 32</b> |

### Języki i Emulacje

---

emulacja PCL 5e  
PCL 6

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN tak  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 1.1  
LPT Centronics IEEE 1284  
Ethernet 10/100 Base-TX

## Wymiary i Waga

---

waga w opakowaniu ok. 10.5 kg  
szerokość produktu 387 mm  
głębokość produktu 448 mm  
wysokość produktu 283 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 15 %  
max 85 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC  
zużycie energii średnio 900 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 98SE  
Windows Me  
Windows 2000  
Windows XP  
Mac OS MAC OSX 10.2 lub wyższe

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka PagePro 1350E  
kasetka z tonerem  
kabel zasilający  
instrukcja obsługi  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie