



## Konica-Minolta - PagePro 1350W

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	11.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	Naltec N1
<b>szybkość procesora</b>	48 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 15000 stron
<b>standardowa pamięć</b>	8 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	8 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 54 dB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 21 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 13 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>marginesy</b>	dolny 4 mm górny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	1
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	1
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 150 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 150 arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	1
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 250 arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	nie
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 Folio (A4 Plus) Statement Letter Letter Plus UK Quatro 8x10" Executive B5(JIS) B5(ISO) Foolscap Legal Postcard double Postcard Govt Legal Govt Letter

envelope DL  
Monarch, C5, C6, Japanese Chou 3, Japanese Chou 4,  
Chinese Kai 16, Chinese Kai 32

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1
	LPT Centronics IEEE 1284

## Wymiary i Waga

---

waga w opakowaniu	ok. 10.5 kg
szerokość produktu	387 mm
głębokość produktu	448 mm
wysokość produktu	283 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 900 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98SE Windows Me Windows 2000 Windows XP
Mac OS	MAC OSX 10.2 lub wyższe

## Zawartość Opakowania

---

software	CD ze sterownikami
----------	--------------------

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------