



## Brother - PDS-5000F (PDS5000FZ1)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

format	A4
wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz LCD
dobowy cykl pracy	do 6000 stron
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CCD (podwójny CCD - podajnik, pojedynczy CCD - skaner płaski)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 60 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	nie

### Obsługa Nośników

---

gramatura nośników	do 400 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	tak
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 54 mm max 5994 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 kartki plastikowe (tłoczone, do 1.25mm) wizytówki

### Komunikacja

---

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 SuperSpeed)

### Wymiary i Waga

---

szerokość opakowania	730 mm
głębokość opakowania	439 mm
wysokość opakowania	386 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.33 kg
szerokość produktu	323 mm
głębokość produktu	613 mm
wysokość produktu	263 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 53 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X v10.8.x, 10.9.x, 10.10.x lub późniejszy
UNIX	Linux: Ubuntu 12.4, 14.04, 14.10, Linux Mint 13, 17, 17.1, Debian 7.0,8.0, RHEL 6,7, CentOS 6.6,7.1, Fedora 20,21, OpenSUSE 13.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Skaner PDS-5000F, zasilacz AC, kabel zasilający, przewód USB 3.0, płyta z oprogramowaniem, podręcznik szybkiej obsługi, karta gwarancyjna
software	Windows: <b>Button Manager V2, DsCapture, OmniPage SE 18</b> Mac: <b>DS Capture, Presto! PageManager 9</b> (Może wymagać dodatkowego zainstalowania i subskrypcji.)

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	--