

Brother - PDS-5000Z (PDS5000Z1)

Skanery - z podajnikiem
wycofany



Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Podświetlany wyświetlacz LCD
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 60 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	Skanowanie do: obrazu, OCR, pliku, FTP, sieci, SharePoint, aplikacji, drukarki (oprogramowanie w zestawie)
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 400 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 100 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 218 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 54 mm max 5994 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty plastikowe (tłoczone do 1.25mm) wizytówki
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (3.0 SuperSpeed)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	437 mm
głębokość opakowania	296 mm
wysokość opakowania	320 mm
waga produktu (netto)	ok. 4.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.2 kg
szerokość produktu	316 mm
głębokość produktu	187 mm
wysokość produktu	183 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	średnio 59 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.6 lub nowszy
UNIX	RedHat9 / Ubuntu 6.06 / Fedora / OpenSUSE / Mandriva, Debian

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner PDS-5000Z, zasilacz, kabel zasilania, kabel USB 3.0, płyta z oprogramowaniem, Podręcznik szybkiej obsługi, karta gwarancyjna
software	Windows: Button Manager V2, DsCapture, OmniPage SE 18 Mac: DS Capture, Presto! PageManager 9 (Może wymagać dodatkowego zainstalowania i subskrypcji.)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--