



Xerox - Phaser 3150

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 109R00747 (black) PRI	tonery	238.24 zł
Black Point - toner zamiennik 108R00909 (black) BP	tonery	272.16 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.99 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	RISC
szybkość procesora	166 MHz
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	144 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak ręczny na 50 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak taca na 250 arkuszy
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 300 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	folie etykiety pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 JIS-B5 ISO-B5A Letter legal folio executive karty 3" x 5"

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 IBM Pro Printer Epson
czcionki i znaki	45 czcionek skalowalnych, 1 wbudowana czcionka bitmapowa

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	358 mm
głębokość produktu	452 mm
wysokość produktu	275 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 V, 50/60 Hz; 220-240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000/XP, Windows Server 2003, Windows 98/Me
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Xerox Phaser 3150 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------