



Xerox - Phaser 3428D

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	288 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy (zadrukowaną stroną do dołu), 1 arkusz (zadrukowaną stroną do góry)
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier, koperty, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
------------------------------------	--------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
------------------------------------	------------

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12.2 kg
szerokość produktu	401 mm
głębokość produktu	442 mm
wysokość produktu	281 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 75 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 2003,
UNIX	Red Hat, Fedora Core, Mandrake, SuSE

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------