



Xerox - Phaser 3428DN

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.34 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 75000 stron
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	tak 50 arkuszy
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 500 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	folie naklejki karty pocztowe koperty monarch DL C5 C6 B5
obsługiwane formaty nośników	A4 letter legal folio oficio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3 IBM Pro Printer Epson
-----------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
------------------------------------	------------

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0**
LPT Centronics IEEE 1284
Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 12.2 kg
szerokość produktu 401 mm
głębokość produktu 442 mm
wysokość produktu 281 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii średnio 520 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003
Mac OS Mac OS 8.6-9.2/10.1-10.4
Inne Linux: Red Hat, Fedora Core, Mandrake, SuSE

Zawartość Opakowania

hardware drukarka XEROX Phaser 3428DN
toner startowy
instrukcja obsługi
kabel zasilający
software sterowniki na CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie