



Xerox - Phaser 3500N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
standardowa pamięć	32 MB + 4 MB Flash ROM
maksymalna pamięć	288 MB
poziom hałasu	max 55 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi IQ
szybkość drukowania mono	do 32 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginesy	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górnny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 1100 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	koperty karty papier ciężki naklejki folie
obsługiwane formaty nośników	A4 B5 A5 Letter Executive C5/COM nr 10/DL Monarch B5

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PostScript 3

PCL 6
PCL 5e
czcionki i znaki PostScript 3: 136 czcionek
PCL: 45 skalowalnych czcionek
1 bitmap font

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
LPT Centronics IEEE 1284
Ethernet 1 port EIO

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 17 kg
szerokość produktu 472 mm
głębokość produktu 396 mm
wysokość produktu 353 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %
max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 0 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows 98/Me/NT4.0
Mac OS Mac OS 9.x
Mac OS X v 10.2 lub wyższa
UNIX Linux
Solaris
Inne Novell

Zawartość Opakowania

hardware drukarka Xerox Phaser 3500N
toner startowy
instrukcja obsługi
kabel zasilający
software CD ze sterownikami

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie