



Xerox - Phaser 4500MB

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	RISC
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	48 MB
maksymalna pamięć	496 MB
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	opcja
marginasy	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górnny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 216 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 700 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 700 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papiery od 60 do 216 g/m², karton, naklejki, karty indeksowe, karty okolicznościowe, folie, koperty
obsługiwane formaty nośników	A/Letter, Legal, Executive, Statement, US Folio, A4, A5,

A6,
B5 JIS,
B5 ISO,
karty indeksowe i formaty użytkownika
koperty:
#10 Commercial,
DL,
C5,
B5 i Monarch

Języki i Emulacje

emulacja	PostScript 3 PCL 5e PCL 6
czcionki i znaki	39 wbudowanych czcionek PS, 81 PCL. 97 dodatkowych czcionek PS z opcjonalnym twardym

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20.5 kg
szerokość produktu	422 mm
głębokość produktu	465 mm
wysokość produktu	404 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 110-127 V, 50/60 Hz; 220-240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 675 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows NT 4.x, 2000 Windows XP
Mac OS	MacOS 8/9/X wersja 10.1,
UNIX	Linux 5.2, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4
Inne	Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Xerox Phaser 4500MB toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

