



## HP - ScanJet Pro 2500 f1 (L2747A)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### Parametry podstawowe

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>format</b>            | <b>A4</b>            |
| <b>dobowy cykl pracy</b> | do <b>1500</b> stron |

### Parametry Skanera

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>technologia skanowania</b>            | <b>CMOS CIS</b>                                                                                                                               |
| <b>skanowanie w kolorze</b>              | <b>tak</b>                                                                                                                                    |
| <b>optyczna rozdzielczość skanowania</b> | do <b>600x600</b> dpi (ADF)<br>do <b>1200x1200</b> dpi (skaner płaski)                                                                        |
| <b>szybkość skanowania</b>               | do <b>20</b> str/min                                                                                                                          |
| <b>skanowanie dwustronne</b>             | <b>tak</b> (jednoprzebiegowe)                                                                                                                 |
| <b>kodowanie koloru</b>                  | <b>24</b> bit                                                                                                                                 |
| <b>skala szarości</b>                    | <b>256</b> poziomy                                                                                                                            |
| <b>wersja sterownika Twain</b>           | <b>2.1</b>                                                                                                                                    |
| <b>skanowanie do plików w formacie</b>   | <b>PDF</b><br><b>JPEG</b><br><b>PNG</b><br><b>BMP</b><br><b>TIFF</b><br><b>TXT</b><br><b>RTF</b><br><b>PDF</b> (z możliwością przeszukiwania) |
| <b>skanowanie do e-mail</b>              | <b>nie</b>                                                                                                                                    |
| <b>skanowanie do chmury</b>              | <b>nie</b>                                                                                                                                    |

### Obsługa Nośników

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>gramatura nośników</b>                          | do <b>105</b> g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 |
| <b>ADF (Automatic Document Feeder)</b>             | <b>tak</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Adapter do folii</b>                            | <b>nie</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>płaskie łóżo (Flatbed)</b>                      | <b>tak</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>opcjonalne podajniki papieru</b>                | <b>nie</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>    | do <b>50</b> arkuszy                                                                                                                                                                                           |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b> | min <b>89</b> mm<br>max <b>216</b> mm                                                                                                                                                                          |
| <b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>   | min <b>148</b> mm<br>max <b>3100</b> mm                                                                                                                                                                        |
| <b>obsługiwane rodzaje nośników</b>                | <b>papier zwykły</b><br><b>papier banerowy</b><br><b>papier do druku atramentowego</b><br><b>papier fotograficzny</b><br><b>koperty</b><br><b>etykiety</b><br><b>karty pocztowe</b><br><b>kartki indeksowe</b> |
| <b>obsługiwane formaty nośników</b>                | <b>A4</b><br><b>A5</b><br><b>A6</b><br><b>B5</b><br><b>B5 (JIS)</b>                                                                                                                                            |

### Komunikacja

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>możliwość pracy w sieci LAN</b>           | <b>nie</b>                |
| <b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b> | <b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) |

## Wymiary i Waga

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| szerokość opakowania  | 548 mm     |
| głębokość opakowania  | 194 mm     |
| wysokość opakowania   | 465 mm     |
| waga produktu (netto) | ok. 4.3 kg |
| waga w opakowaniu     | ok. 6.1 kg |
| szerokość produktu    | 451 mm     |
| głębokość produktu    | 351 mm     |
| wysokość produktu     | 122 mm     |

## Warunki Środowiskowe

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 15 %<br>max 80 %   |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji       | min 10 °C<br>max 35 °C |

## Zasilanie

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (90-264V) |
| zużycie energii  | średnio 4.73 W        |
| Energy Star      | tak                   |

## Wymagania Systemowe

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Windows | Windows 10, 8/8.1, 7                               |
| Mac OS  | Mac OS X v10.9 (Mavericks), OS X v10.10 (Yosemite) |

## Zawartość Opakowania

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware | Skaner płaski HP Scanjet Pro 2500 f1, Mechanizm skanera płaskiego HP Scanjet Pro 2500 f1, Instrukcja instalacji, Płyta CD z oprogramowaniem HP do skanowania i sterownikami, Płyta CD z bonusowym zestawem oprogramowania HP, Obsługa ulotek, Podkładki, Przewód USB, Zasilacz, Przewody zasilania                                                                                                                                     |
| software | Sterownik skanera HP, sterownika skanowania HP WIA, sterownika skanowania HP TWAIN (z certyfikatem), oprogramowanie HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Event Handler (funkcja przycisku), HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Software Development Kit), LPDF (plik z łączem do pobrania oprogramowania), brak oprogramowania dla systemów Mac na płycie CD |

## Gwarancja

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|