



Mustek - P100 (P100)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Wyświetlacz LED
dobowy cykl pracy	do 9000 stron

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 55 str/min (kolor) do 100 str/min (mono)
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	JPEG (Ten obsługiwany format pliku jest dostępny do użytku w aplikacji iDocscan touch) BMP (Ten obsługiwany format pliku jest dostępny do użytku w aplikacji iDocscan touch) TIFF (Ten obsługiwany format pliku jest dostępny do użytku w aplikacji iDocscan touch) PDF (Ten obsługiwany format pliku jest dostępny do użytku w aplikacji iDocscan touch)
inne cechy	Skanowanie do: folder, aplikacja, OCR
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	tak

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 312 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 120 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 50.8 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 85.1 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karty plastikowe wizytówki
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.7 kg

szerokość produktu 323 mm
głębokość produktu 240 mm
wysokość produktu 270 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 10 %
max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii średnio 30 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP, Vista, 7, 8 i 8.1

Zawartość Opakowania

hardware Skaner P100, taca wejścia, zasilacz prądu zmiennego,
przewód zasilający, kabel USB, instalacyjna płyta DVD,
arkusz kalibracyjny, instrukcja szybkiego uruchomienia

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie