



Xerox - WorkCentre 4118P

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Xerox - bęben 113R00671 (black)	bębny	567.82 zł
Xerox - toner 006R01278 (black)	tonery	671.94 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	240 MHz
poziom hałasu	max 71 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginiesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
--	-------

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	opcja
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 100 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 650 arkuszy

możliwość drukowania kopert tak

Języki i Emulacje

emulacja PCL 5e
PCL 6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0
LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne 10/100 BaseT Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 25.3 kg
szerokość produktu 560 mm
głębokość produktu 430 mm
wysokość produktu 395 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 30 %
max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 16 °C
max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 - 240 V, 3.5 A
zużycie energii średnio 340 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 98
Windows NT4.0
Windows 2000
Windows Me
Windows XP
Mac OS Mac OS
inne Linux

Zawartość Opakowania

hardware drukarka WorkCentre 4118P
kabel zasilający
toner startowy
instrukcja obsługi
software CD ze sterownikami

Inne

dysk twardy (HDD) nie
drukowanie znaków wodnych nie

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie