

Phaser® 3100MFP

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Wydajność w zasięgu ręki

Dzięki użytecznym funkcjom za zaskakująco niską cenę, urządzenie wielofunkcyjne Phaser 3100MFP zapewnia wyjątkową wydajność druku, kopiowania, skanowania i faksowania w zasięgu ręki — na biurku. Jest to idealne rozwiązanie biurowe dla grup roboczych składających się od 1 do 5 użytkowników.



 Drukowanie / kopiowanie / skanowanie / faksowanie

 8,5 x 11 cm

 20 str/min

Szerokość x Głębokość x Wysokość:
44,7 x 38,61 x 41,15 cm
447 x 386 x 412 mm



Phaser 3100MFP/X

Więcej funkcji za niższą cenę

- Szybkość drukowania i kopiowania do 20 str/min — plus szybki czas drukowania pierwszej strony — sprostają wymaganiom nawet najbardziej intensywnie pracujących biur.
- Bezpośrednie czarno-białe i kolorowe skanowanie do komputera zapewnia łatwy dostęp do dokumentów elektronicznych.
- Wydajne oprogramowanie do rozpoznawania znaków przekształca dokumenty drukowane w elektroniczne.
- Najwyższej jakości kopie i funkcje druku, takie jak kopiowanie dokumentów tożsamości i wiele stron na jednym arkuszu, ułatwiają pracę.
- Tryb oszczędzania tonera (tryb ECO) i zgodność z Energy Star przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i budżetowi.

Łatwość użytkowania

- Intuicyjny panel sterowania sprawia, iż funkcje podstawowe są dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.
- Bezpośredni druk/skanowanie USB umożliwia zapis bezpośrednio na lub druk z dowolnego napędu pamięci USB — bez konieczności użycia komputera.
- Intuicyjny, dwukierunkowy sterownik drukarki umożliwia bieżącą aktualizację statusu urządzenia.
- Moduł faksu zawiera pełną klawiaturę umożliwiającą wygodne wpisywanie tekstu.

Przydatna funkcjonalność

- Konfiguracja automatycznego podajnika dokumentów umożliwia szybkie skanowanie, kopiowanie i faksowanie wielostronicowych zadań.
- Taca wyjścia zapewnia kompaktowe rozmiary urządzenia i umożliwia właściwą organizację przestrzeni na biurku.
- Pojemność zasobnika wynosząca 250 arkuszy gwarantuje mniejszą ilość przerw na załadowanie papieru.
- Podajnik boczny umożliwia podawanie pojedynczych arkuszy specjalnych nośników, np. kopert i papieru o większe gramaturze.

Phaser® 3100MFP

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne



	Phaser 3100MFP/S	Phaser 3100MFP/X
Szybkość	20 stron na minutę (A4)	
Cykl roboczy	Do 10 000 stron/miesiąc	
Obsługa papieru	Płyta dociskowa	Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 142 x 147 mm to 216 x 356 mm
Wejście papieru W standardzie	Taca główna: 250 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, A4, A5 Laserowe urządzenie wielofunkcyjne: 1 arkusz; rozmiary: Letter, Legal, A4, A5, B5, Executive, A6	
Wyjście papieru	50 arkuszy	
Kopiowanie		
Czas drukowania pierwszej strony	Do 8,5 sekundy	
Rozdzielczość (maksymalna)	do 600 x 600 dpi	
Funkcje kopiowania	Sortowanie*, kopiowanie dokumentów tożsamości, drukowanie n stron na arkuszu*, plakaty, tryb oszczędzania tonera (kopie ECO), zmniejszanie/powiększanie, ręczne drukowanie obustronne, klonowanie, autopodpasowanie	
Drukowanie		
Czas drukowania pierwszej strony	do 13 sekund	
Rozdzielczość (maksymalna)	do 600 x 600 dpi	
Pamięć	32 MB	
Możliwość podłączenia	USB 2.0	
Obsługiwane języki:	W oparciu o komputer źródłowy, GDI	
Funkcje drukowania	znak wodny, drukowanie n stron na arkuszu, nakładanie, kalendarze*	
Skanowanie		
Miejsca docelowe skanowania	Skanowanie na desktop, skanowanie do napędu pamięci USB, skanowanie do aplikacji TWAIN/WIA	
Funkcje skanowania	Do 4800 x 4800 interpolowanej dpi, 600 x 600 optycznej dpi, skanowanie kolorowe, Nuance® PaperPort® SE 11.0	
Faksowanie	nie dot.	Faks wbudowany (33,6 Kbps z kompresją M/MR/MMR/JBIG), faks PC
Funkcje faksowania	nie dot.	Bezpieczny odbiór faksów, książka telefoniczna do 250 numerów/32 list wysyłania, 31 skrzynek pocztowych, zapytywanie, automatyczne wybieranie ostatniego numeru, potwierdzenia, wysyłanie faksu, odbiór pamięci, opóźnione faksowanie, automatyczna sekretarka faksu, przekierowanie faksu, odbiór do napędu pamięci USB
Gwarancja	2 lata	

*W wersji Phaser 3100MFP, konfiguracja "X"

Zarządzanie urządzeniem

Companion Pro Software

Sterowniki druku

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/ 2003 Server (32/64bit);
Mac 10.3 – 10.5; Linux Red Hat 8 – 9, Debian, Fedora,
Ubuntu, Suse 9.2 i wyższe

Obsługa nośników

Taca główna papier bond 7,20-12,60 kg/60–105 g/m²
Podajnik boczny papier bond 6,75-19,35 kg/52–162 g/m²
ADF: papier bond 7,2 do 10,8 kg/60 do 90 g/m²
Rodzaje nośników: Paper zwykły, koperty, folie

Środowisko pracy

Temperatura: 50° do 90°F/10° do 32°C
Wilgotność względna: 15 do 80 %
Podajnik boczny Stan gotowości: < 30 dB(A),
Nagrzewanie: < 40 dB(A), Kopiowanie: < 63 dB(A),
Drukowanie: < 53 dB(A)

Dane elektryczne

Zasilanie: 120–127 VAC, 50/60 Hz; 220–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: 340 W,
W trybie oszczędzania energii: 12 W
zgodność z ENERGY STAR®

Wymiary (SzerokośćxGłębokośćxWysokość)

3100MFP/S: 447 x 386 x 344 mm
Waga: 11,52 kg /5,22kg
3100MFP/X: 447 x 386 x 412 mm;
Waga: 28,7 lb. / 13 kg

Certyfikaty

FCC Część 15, Klasa B, Rejestracja UL 60950-1/
CSA 60950-1-03, Znak CE zgodny z Dyrektywami
2006/95/EC, 2004/108/EC i 1999/5/EC

Pudełko zawiera

- Phaser 3100MFP
- Kasetka z tonerem (1500 stron¹)
- Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, skrótna instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna, karta rejestracyjna
- Kabel USB
- Przewód telefoniczny (z konfiguracją faksu)
- Przewód zasilający

Program recyklingu zużytych materiałów eksploatacyjnych

Materiały eksploatacyjne dla Phaser 3100MFP są częścią Programu Xerox Green World Alliance Supplies Recycling. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Green World Alliance, odwiedź stronę www.xerox.com/gwa



Phaser 3100MFP/X posiada pełną klawiaturę

Materiały eksploatacyjne

Kasetka z tonerem o dużej pojemności: 106R01379
4 000 stron¹
Kasetka z tonerem o standardowej pojemności: 106R01378
2 200 stron¹

Opcje

Adapter do rozmów internetowych (VOIP) *zapraszamy na www.xerox.com*
Bezprzewodowy adapter sieciowy USB 097N01683

¹ Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

