



## Brother - ADS-2800W (ADS2800WYJ1)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### AKCESORIA

Brother - arkusz prowadzący (CS-A3001)	akcesoria	273.61 zł
Brother - zestaw rolek (PRK-A2001)	akcesoria	420.00 zł

### Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9,3 cm
poziom hałasu	max 51 dB

### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
szybkość skanowania	do 40 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.3
skanowanie do plików w formacie	PDF (jednostronicowy, wielostronicowy, archiwalny, przeszukiwalny, zabezpieczony, podpisany) JPEG TIFF (jednostronicowy, wielostronicowy) XPS
inne cechy	Skanuj do: email, email serwer, plik, obraz, udział sieciowy, OCR, SharePoint, USB Host, Chmura, FTP, SFTP,
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	tak

### Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 413 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 51 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 51 mm max 297 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy wizytówki karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm)
obsługiwane formaty nośników	do: A4

### Komunikacja

<b>możliwość pracy w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TGiga) <b>Wireless</b> (IEEE 802.11b/g/n) <b>Wi-Fi Direct</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>382 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>254 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>330 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>4.55 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>6.3 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>306 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>258 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>250 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5 °C</b> max <b>35 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>27 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP</b>
----------------	--

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Skaner Brother ADS-2800W, zasilacz, przewód USB 2.0, płyta z oprogramowaniem, karta gwarancyjna</b>
-----------------	--

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja Brother</b>	<b>24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a>) - w serwisie</b>
--------------------------------------	--