

Brother - ADS-4500W (ADS4500WTF1)

Skanery - z podajnikiem

cena brutto

1 949.00 zł



AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Brother - arkusz prowadzący (CS-A3001) | akcesoria | 273.61 zł |
| Brother - wymienny zestaw rolek (PRK-A4001) | akcesoria | 350.55 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|-------------------|---|
| format | A4 |
| wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7.1cm, 4 przyciski |
| dobowy cykl pracy | do 5250 stron |
| poziom hałasu | max 59 dB |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|---|
| technologia skanowania | Dual CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi (z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania z Internetu) |
| szybkość skanowania | do 35 str/min |
| skanowanie dwustronne | tak |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF (jednostronicowe, wielostronicowe, PDF/A-1b, zabezpieczony, podpisany) JPEG TIFF (jednostronicowe, wielostronicowe) |
| inne cechy | Skanowanie do Komputera, Obrazu*, Sieci (SMB), Serwera e-mail, Obiegu zadań, Serwera FTP/SFTP (z wszystkich funkcji można korzystać po zainstalowaniu oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie) |
| skanowanie do e-mail | tak (wymagane oprogramowanie Brother) |
| skanowanie do chmury | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|--|
| gramatura nośników | do 200 g/m ² |
| ADF (Automatic Document Feeder) | tak |
| Adapter do folii | nie |
| płaskie łożo (Flatbed) | nie |
| opcjonalne podajniki papieru | nie |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 60 arkuszy |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 50.8 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 50.8 mm (maks. 5 000 mm przy użyciu sterownika) max 355.6 mm (maks. 5 000 mm przy użyciu sterownika) |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy wizytówki |

| | |
|------------------------------|---|
| obsługiwane formaty nośników | karty plastikowe A4 A5 A6 B5 B6 Legal Mexican Legal India Legal Letter Executive Folio |
|------------------------------|---|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| możliwość pracy w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (SuperSpeed 3.0) USB Host (2.0) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n, (Tryb infrastruktury), Vertical Pairing) Wi-Fi Direct |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--------------------|
| szerokość opakowania | 391 mm |
| głębokość opakowania | 243 mm |
| wysokość opakowania | 320 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 2.68 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 3.41 kg |
| szerokość produktu | 299.5 mm |
| głębokość produktu | 215.9 mm |
| wysokość produktu | 190.5 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 35 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) |
| zużycie energii | średnio 25 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 10 (Home Pro Education Enterprise) (wersje 32- i 64-bitowa), Windows 8.1 (wersje 32- i 64-bitowa), Windows 7 SP1 (wersje 32- i 64-bitowa), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 |
| Mac OS | macOS 10.14.x lub nowszy |
| UNIX | Linux: SANE |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | Urządzenie ADS, odłączany podajnik ADF. Przewód zasilający. Zasilacz sieciowy. Kabel USB. Instrukcja szybkiej konfiguracji. Przewodnik bezpieczeństwa produktu. Karta gwarancyjna |
| software | Windows: Brother ScanEssentials Lite, NewSoft Presto! Bizcard 6, Image Folio, Brother iPrint&Scan, Zdalna konfiguracja Mac: NewSoft Presto! Bizcard 7, Image Folio, Brother iPrint&Scan, Zdalna konfiguracja |

Gwarancja

| | |
|-------------------------------|---|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie |
|-------------------------------|---|

