



Konica-Minolta - Bizhub 3602P (AAFK021)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Konica-Minolta - bęben AAE00Y1 (black) IUP-26	bębny	356.26 zł
Konica-Minolta - toner AADY011 (black) TNP-58	tonery	1 590.82 zł

AKCESORIA

Konica-Minolta - podajnik papieru na 550 arkuszy (AANCWY1)	akcesoria	1 020.29 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	10.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 120 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 216 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 350 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm

obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL 6 PostScript 3 XPS
czcionki i znaki	89 PCL Latin 158 PostScript 3 Emulation Latin

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T) Wireless (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 14 kg
waga w opakowaniu	ok. 14 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	374 mm
wysokość produktu	260 mm

Warunki Środowiskowe

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C
---	------------------------

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 520 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016
Mac OS	Macintosh OS X 10.9 lub nowszy
UNIX	Linux; Citrix

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Bizhub 3602P, toner startowy o wydajności do 3000 stron
----------	---

Inne

panel sterowania	2-cyfrowy wyświetlacz LCD
------------------	---------------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------