



## Oki - C5450n

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>6.56</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>3.62</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>57.4</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>14.1</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>400</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>50000</b> stron
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do cyan <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow <b>3000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym</b>	do cyan <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do magenta <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) do yellow <b>5000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>poziom hałasu</b>	max <b>54</b> dB (A)

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>1200x600</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>24</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>16</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do <b>9</b> sekund
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	do <b>13</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>90</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	górnym <b>5</b> mm dolnym <b>5</b> mm lewym <b>5</b> mm prawym <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>80</b> g/m <sup>2</sup>
<b>maksymalna gramatura papieru</b>	do <b>203</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>3</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>300</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>930</b> arkuszy
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>250</b> arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty folie do przezroczy kartony karty pocztowe naklejki
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 Letter Legal Executive B5 (JIS) B5 (ISO) C5 DL Monarch Com-10

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PostScript 3 PCL 5c
emulacja	Epson FX IBM ProPrinter Dot Matrix
czcionki i znaki	80 czcionek PCL 1 czcionka bitmapowa 10 czcionek TrueType 136 czcionek Adobe Type 1 OCR A/B USPS Barcode

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX Ethernet LPT Centronics IEEE 1284 ECP

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 20 kg
szerokość produktu	342 mm
głębokość produktu	400 mm
wysokość produktu	528 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 950 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95 / 98 / 98 SE / ME / NT4 Workstation / NT4 Server / 2000 Workstation / 2000 Professional / 2000 Server / 2000 Advanced Server / XP Professional / XP Home / NT Terminal Server Edition / 2000 Terminal Server with Citrix Metaframe 1.8 or Citrix Metaframe XP 1.0
Mac OS	Mac OS 8.6 (or higher), Mac OS 9, Mac OS X

## Zawartość Opakowania

hardware drukarka laserowa OKI C5450n  
kabel zasilający  
kasety z tonerami startowymi  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji  
na stronie [www.okiwarranty.com/3year](http://www.okiwarranty.com/3year)) - w serwisie