



Brother - DCP-L2540DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2310 (black)	tonery	200.29 zł
Brother - toner TN-2320 (black)	tonery	312.01 zł
Brother - bęben DR-2300 (black)	bębny	352.54 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN2320 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2300 (black) LAM	bębny	72.58 zł
Printé - bęben zamiennik DB-2300 (black) PRI	bębny	107.01 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2320 (black) LAM	tonery	133.71 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2310 (black) BP	tonery	162.57 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2310 (black) BP OH! GREEN	tonery	182.66 zł
Black Point - toner zamiennik TN2320 (black) BP	tonery	209.17 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2320 (black) BP OH! GREEN	tonery	241.70 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-2300 (black) BP	bębny	252.24 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	266 MHz
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	PDF PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier bond etykiety koperty (cienkie, grube)
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 B6 (ISO) A6 Executive Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script3
-----------------	-----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, iPrint&Scan)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 567 mm głębokość: 517 mm wysokość: 435 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.2 kg
szerokość produktu	409 mm
głębokość produktu	398.5 mm
wysokość produktu	316.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 510 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8(32 i 64 bit), Windows 7 (32 i 64 bit), Windows Vista (32 i 64 bit), Windows XP Professional (32 i 64 bit), Windows XP Home Edition
Mac OS	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy
UNIX	Linux CUPS LPD/LPRng (x86/x64)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne DCP-L2540DN, toner startowy o wydajności do 1200 stron, kabel zasilający, podręcznik użytkownika, oprogramowanie na dysku CD, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
----------	--

Inne

panel sterowania	Podświetlany wyświetlacz LCD, 16 znaków x 2 linie
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--