



## Brother - DCP-L3520CDW (DCPL3520CDWYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

**1 699.00 zł**

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - pojemnik na zużyty toner (WT-229CL)	pojemniki na zużyty tusz/toner	111.06 zł
Brother - toner TN-248BK (black)	tonery	305.53 zł
Brother - toner TN-248C (cyan)	tonery	333.21 zł
Brother - toner TN-248M (magenta)	tonery	333.21 zł
Brother - toner TN-248Y (yellow)	tonery	333.21 zł
Brother - toner TN-248XLBK (black)	tonery	522.69 zł
Brother - pas transferu (BU-229CL)	jednostki transferu	583.20 zł
Brother - toner TN-248XLC (cyan)	tonery	605.34 zł
Brother - toner TN-248XLM (magenta)	tonery	605.34 zł
Brother - toner TN-248XLY (yellow)	tonery	605.34 zł
Brother - bęben DR-248CL (black, cyan, magenta, yellow)	bębny	666.41 zł
Brother - zestaw tonerów TN-248VAL (black, cyan, magenta, yellow)	tonery	1 110.69 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	17.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	96.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
poziom hałas	max 46 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 7 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
szybkie wybieranie	do 0 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
faks internetowy	nie
typ linii telefonicznej	nie

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (PDF/A, zabezpieczony PDF, podpisany PDF) JPEG TIFF XPS
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku, do folderu sieciowego (SMB) - tylko Windows, FTP, platformy SharePoint (lokalnie)

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 18 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak

<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 1 sztuk
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76.2</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>116</b> mm max <b>355.6</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier bond</b> <b>papier błyszczący</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>Letter</b> <b>Legal</b> <b>Mexico Legal</b> <b>India Legal</b> <b>Executive</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B5 (JIS, ISO)</b> <b>B6 (JIS)</b> <b>Folio</b> <b>16K</b> <b>koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCL 5e</b> <b>PCL 5c</b> <b>PCL 6 (PCL XL klasy 3.0)</b> <b>BR-Script3</b> <b>PDF (1.7)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>73 czcionki skalowalne PCL</b> <b>12 czcionek bitmapowych PCL</b> <b>66 czcionek skalowalnych PostScript</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>nie</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed)</b> <b>Wireless (2,4 GHz i 5 GHz)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service)</b>

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>497</b> mm
<b>głębokość opakowania</b>	<b>536</b> mm
<b>wysokość opakowania</b>	<b>497</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>18.6</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>21.8</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>410</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>444</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>355</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10</b> °C max <b>32.5</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 460 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11
Mac OS	Mac OS X 11 x lub nowszy
UNIX	Linux, Deb i RPM
inne	ChromeOS

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L3520CDW, Tonery startowe o wydajności do 1000 stron, Bęben, Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	2 wierszowy wyświetlacz LCD i przyciski
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	--