



HP - Designjet Skaner HD (CQ654C)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	do A0
wyświetlacz	ekran dotykowy LCD o przekątnej 38,1 cm (15
poziom hałasu	max 63 dB

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600 dpi (z możliwością ustawienia rozdzielczości od 50 dpi, co 1 dpi)
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do plików w formacie	TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF (24-bitowy), TIFF, PDF (8-bitowy), TIFF, DWF

Obsługa Nośników

ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 1 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	papier o gładkiej powierzchni, papier welinowy, mylar, sepia, światłokopie, materiały plastikowe, folia, laminaty plastikowe, płyty piankowe, kartony (nie mogą być wykorzystywane takie materiały, jak sklejka, płytki kamienne i metalowe lub materiały ściernie, materiały zabrudzone, szorstkie, z ostrymi krawędziami, spięte metalem, o wypalanej powierzchni lub folie)

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet FireWire IEEE-1394a

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 1910 mm głębokość 680 mm wysokość 760 mm
---------------------------	--

waga produktu (netto)	ok. 92.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 140 kg
szerokość produktu	1800 mm
głębokość produktu	850 mm
wysokość produktu	1380 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) od 100 do 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz, maks. 5 A
zużycie energii	średnio 300 W
Energy Star	nie

Zawartość Opakowania

hardware	skaner, podstawa, ekran dotykowy (panel PC), skrótowa instrukcja obsługi, plakat instalacyjny, dokumentacja oprogramowania, informacje dotyczące obsługi klienta, kable FireWire (x2), kabel Ethernet, kabel zasilający,
software	oprogramowanie do odtwarzania systemu skanującego, w tym makroinstalator HP ze sterownikami systemu Windows do urządzeń HP Designjet z serii 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T6x0/T1xx0, Makroinstalator HP ze sterownikami systemu Windows® do urządzeń HP Designjet z serii 5x0, 800, 1000, 4xx0, 5x00, T6x0, T1xx0, Zxx00

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------