



Konica-Minolta - Di 1611

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	96 MB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
kompresja	MH MR MMR JBIG
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 50 % max 200 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	opcja
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy

pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwyczajny papier gruby koperty naklejki folie
obsługiwane formaty nośników	A4 LTR B5 A5 B6 A6 EXE

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 38 kg
szerokość produktu	520 mm
głębokość produktu	522 mm
wysokość produktu	456 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/2000/ME/XP/NT4.0
---------	--------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Minolta Di-1611 kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

Inne

dysk twardy (HDD)	nie
-------------------	-----

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------