



## Xerox - Documate 5540 (100N03033)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

**format** A4  
**dobowy cykl pracy** do 5000 stron

### Parametry Skanera

---

**technologia skanowania** CCD  
**skanowanie w kolorze** tak  
**optyczna rozdzielczość skanowania** do 600x600 dpi  
**szybkość skanowania** do 40 str/min  
**skanowanie dwustronne** tak  
**kodowanie koloru** 24 bit  
**skala szarości** 256 poziomy  
**skanowanie do plików w formacie** PDF (przeszukiwalny)  
**skanowanie do e-mail** nie  
**skanowanie do chmury** nie

### Obsługa Nośników

---

**gramatura nośników** do 80 g/m<sup>2</sup>  
**ADF (Automatic Document Feeder)** tak  
**płaskie łożo (Flatbed)** tak  
**opcjonalne podajniki papieru** nie  
**pojemność podajnika automatycznego (ADF)** do 70 arkuszy  
**niestandardowe wymiary nośników (szerokość)** min 70 mm  
max 216 mm  
**niestandardowe wymiary nośników (długość)** min 51 mm  
max 2997 mm  
**obsługiwane rodzaje nośników** papier zwykły  
karty plastikowe  
**obsługiwane formaty nośników** A4

### Komunikacja

---

**możliwość pracy w sieci LAN** nie  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** USB (2.0 Hi-Speed, kompatybilny z 3.0)

### Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** ok. 8.4 kg  
**waga w opakowaniu** ok. 15 kg  
**szerokość produktu** 691 mm  
**głębokość produktu** 319 mm  
**wysokość produktu** 431 mm

### Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** min 10 %  
max 85 %  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** min 10 °C  
max 35 °C

### Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC (100-240V)

zużycie energii średnio 34 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Microsoft Windows –32-bit or 64-bit 7 (Service Pack 1)  
–32-bit or 64-bit 8 / 8.1 –32-bit or 64-bit 10

## Zawartość Opakowania

---

hardware Skaner Documate 5540, przewód zasilający, przewód USB, zasilacz, przewodnik szybkiej instalacji, karta wsparcia technicznego, płyta DVD-ROM

software Oprogramowanie na płycie DVD-ROM: – Podręcznik użytkownika, Nuance OmniPage Ultimate – Nuance PaperPort – Nuance Power PDF – Visioneer OneTouch – Visioneer Acuity – Sterowniki: Visioneer DriverPLUS TWAIN, ISIS and Microsoft Windows Image Acquisition (WIA) Driver

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie