



Brother - DS-920DW (DS920DWZ1)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	LCD
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (interpolowana)
szybkość skanowania	do 7.5 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF
inne cechy	Skanowanie do: obrazu, drukarki, sieci, FTP, OCR
skanowanie do e-mail	tak
skanowanie do chmury	nie

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 105 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	nie
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 0 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 55 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 90 mm max 812.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier fotograficzny papier zwykły karty plastikowe wizytówki
obsługiwane formaty nośników	A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Wireless (802.11 b/g/n) USB (2.0 Hi-Speed)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	354 mm
głębokość opakowania	254 mm
wysokość opakowania	70 mm
waga produktu (netto)	ok. 0.53 kg
waga w opakowaniu	ok. 1.5 kg
szerokość produktu	308 mm
głębokość produktu	66.9 mm
wysokość produktu	41.2 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
---	----------------------

zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C
max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania **bateryjne (Li-ion)**
dostarczane przez port USB

zużycie energii **średnio 2.5 W**

Energy Star **nie**

Wymagania Systemowe

Windows **Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP**

Mac OS **Mac OS X 10.6 lub nowszy**

Zawartość Opakowania

hardware **Skaner DS-920DW, Płyta z oprogramowaniem: Windows: Nuance PaperPort 12SE, NewSoft Presto! BizCard 6, DSmobileCapture, Button Manager V2. Mac: Presto! PageManager 9, NewSoft Presto! BizCard 6, DSmobileCapture.**

software **Windows: DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12SE, Newsoft Presto! Bizcard 6**
Mac: DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9, Newsoft Presto! Bizcard 6 (Może wymagać dodatkowego zainstalowania i subskrypcji)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother **24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie**