



## Fujitsu - fi-7260 (PA03670-B551)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

format	A4
wyświetlacz	Wyświetlacz LCD
dobowy cykl pracy	do 4000 stron

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (sterownik)
szybkość skanowania	do 60 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), inteligentna funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne), Obsługa skanowania wypukłych kart, skanowanie długich dokumentów, zarządzanie Scanner Central Admin, obsługa USB 3.0, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), automatyczne: rozpoznawanie kolorów, wykrywanie formatu papieru, korekta zakrzywień
skanowanie do e-mail	nie
skanowanie do chmury	nie

### Obsługa Nośników

---

gramatura nośników	do 413 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	tak
szybkość skanowania (Flatbed)	1.7 sekundy
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 80 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 52 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 74 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 A8 Letter Legal

### Komunikacja

---

możliwość pracy w sieci LAN nie  
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (3.0)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 8.8 kg  
waga w opakowaniu ok. 14 kg  
szerokość produktu 300 mm  
głębokość produktu 577 mm  
wysokość produktu 234 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 5 °C  
max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)  
zużycie energii średnio 41 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 10 (32-/64-bitowy), Windows 8 / 8.1 (32-/64-bitowy), Windows 7 (32-/64-bitowy), Windows Vista (32-/64-bitowy), Windows XP (32-/64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy), Windows Server 2008 (32-/64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy)

## Zawartość Opakowania

---

hardware Skaner fi-7260, Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy, przewód USB, instalacyjny dysk DVD-ROM, Przewodnik Pierwsze Kroki  
software Sterownik PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie