



Brother - HL-2032

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2000 (black)	tonery	385.10 zł
Brother - bęben DR-2000 (black)	bębny	469.17 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	SparcLite
szybkość procesora	96 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 51 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.8 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia

obsługiwane formaty nośników	etykiety koperty letter A4 executive legal B5 A6 B6 A5
------------------------------	---

Języki i Emulacje

emulacja	GDI
----------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless (NC-2200w)
wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP (NC-2200w)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 6.5 kg
szerokość produktu	371 mm
głębokość produktu	361 mm
wysokość produktu	165.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/2000/XP
Mac OS	MacOS 8.6 - 9.2 i OSX 10.1

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Brother HL-2032 toner startowy instrukcja obsługi; kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Inne

panel sterowania	4 diody LED, jeden przycisk
------------------	--------------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--