



Brother - HL-2035

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2005 (black)	tonery	268.21 zł
Brother - bęben DR-2005 (black)	bębny	446.92 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik TN-2005 (black) BP	tonery	175.48 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	17.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.77 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	SparcLite 96
szybkość procesora	96 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 161 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.9 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm

obsługiwane rodzaje nośników	max 406.4 mm papier zwykły, papier typu Bond, papier z recyklingu, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, B5(ISO), A5, A6, B6, Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	GDI
-----------------------------	-----

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 475 mm głębokość 454 mm wysokość 360 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.4 kg
szerokość produktu	371 mm
głębokość produktu	361 mm
wysokość produktu	165.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 460 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows XP Professional (32 & 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows Server 2003 (32 & 64 bit), Windows 2000 Professional
Mac OS	Mac OS X 10.2.4 lub nowszy
UNIX	Linux

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--