



Brother - HL-2135w

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2010 (black)	tonery	166.75 zł
Brother - bęben DR-2200 (black)	bębny	335.09 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-2010 (black) LAM	tonery	56.42 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2010XL (black) LAM	tonery	56.43 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2200 (black) LAM	bębny	72.42 zł
Printé - toner zamiennik TN-2010 (black) PRI	tonery	80.26 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-2200 (black) BP	bębny	219.41 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2010, TN-2220 (black) BP OH! GREEN	tonery	258.30 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	ARM9
szybkość procesora	200 MHz
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy

ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny papier bond etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 A5 (Long Edge) B6 (ISO) A6 Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki GDI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless IEEE802.11b/g

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 475 mm głębokość 454 mm wysokość 331 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 8 kg
szerokość produktu	368 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	183 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 421 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows 2000 Professional, Windows Server2003 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka, toner startowy na 700 str. A4, bęben na 12 000 str. A4, przewód zasilający, podręcznik instalacyjny
software	sterowniki dla Windows oraz MAC,

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie