



Brother - HL-B2080DW (HLB2080DWAP2)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-B023 (black)	tonery	88.14 zł
Brother - bęben DR-B023 (black)	bębny	182.41 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TNB023 (black) LAM	tonery	73.44 zł
Black Point - toner zamiennik TNB023 (black) BP	tonery	95.01 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-B023 (black) LAM	bębny	165.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 230 g/m²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 1 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier bond etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter A5 A6 Executive koperty (COM-10, DL, C5, Monarch)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
czcionki i znaki	73 czcionki skalowalne 12 czcionek bitmapowych 16 kodów kreskowych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iPrint&Scan, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	444 mm
głębokość opakowania	449 mm
wysokość opakowania	366 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.2 kg
szerokość produktu	356 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	183 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 510 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 10 S, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008
Mac OS	macOS (10.12 - 10.15), OS X (10.10 - 10.11)
UNIX	CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa)

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Brother HL-B2080DW, Kasetka z
-----------------	--

tonerem, bęben, kabel zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows, Podręcznik szybkiej obsługi

Inne

panel sterowania Wyświetlacz LCD, 1 wiersz x 16 znaków

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie