



## HP - LaserJet Pro M125nw (CZ173A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF283A (black) 83A	tonery	347.28 zł
-------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CF283A (black) PRI	tonery	54.93 zł
Ecojet - toner zamiennik CF283A, Nr. 80 (black) ECO	tonery	58.55 zł
Lambda - toner zamiennik CF283A (black) LAM	tonery	85.79 zł
Black Point - toner zamiennik CF283A (black) BP	tonery	191.61 zł
Black Point - toner zamiennik CF283A (black) BP OHI GREEN	tonery	273.06 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.66 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 700 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
szybkość procesora	600 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
skanowanie do chmury	nie

### Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	400x600 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 %

	max <b>400</b> %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do <b>4</b> kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>

## Obsługa Nośników

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do <b>163</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>1</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>nie</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>150</b> arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>100</b> arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>koperty</b> <b>Folio</b> <b>Etykiety</b> <b>pocztówki</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>koperty (ISO DL, C5, B5)</b> <b>Pocztówki</b>

## Języki i Emulacje

<b>standardowe języki drukarki</b>	<b>PCLm</b> <b>PCLmS</b>
------------------------------------	-----------------------------

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0</b> <b>Ethernet</b> <b>wireless</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>ePrint</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (HP ePrint)</b>

## Wymiary i Waga

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>8</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>10.3</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>420</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>365</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>254</b> mm

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>30</b> % max <b>70</b> %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>15</b> °C max <b>32.5</b> °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>465</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac
UNIX	Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M125nw, zainstalowany fabrycznie startowy wkład z czarnym, tonerem HP LaserJet (ok. 700 stron), instrukcja instalacji, skrócona instrukcja obsługi, podręcznik użytkownika, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna, dokumentacja i oprogramowanie urządzenia na płycie CD, przewód zasilania, przewód USB
software	Windows: HP Installer/Uninstaller, sterownik druku HP PCLmS, sterownik skanowania HP WIA, sterownik skanowania HP TWAIN, HP Scan, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, sterownik druku HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

## Inne

---

wyświetlacz LCD	2-wierszowy, NIEPODŚWIETLANY, wyświetlacz tekstowy LCD
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------