



Minolta - Page Pro 1250W

Drukarki - laserowe mono
wycofany

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.92 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 54 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 17 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginasy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm prawy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 650 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety koperty papier Bond naklejki
obsługiwane formaty nośników	letter A4 executive legal B5 A6 B6 A5

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1
	LPT Centronics IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet 10/100 Base-TX
	wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 515 mm
	głębokość 362 mm
	wysokość 381 mm
waga produktu (netto)	ok. 8.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 10.6 kg
szerokość produktu	391 mm
głębokość produktu	409 mm
wysokość produktu	371 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 %
	max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C
	max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 840 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP
---------	---------------------------------

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Minolta PagePro 1250W
	toner startowy
	instrukcja obsługi
	kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	---------------------------------