

# Brother - PocketJet 663

Drukarki - mobilne  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - papier termiczny PAC411 (black on white) A4	taśmy	47.32 zł
---	-------	----------

## AKCESORIA

Brother - akumulator litowo-jonowy (PA-BT-600LI)	akcesoria	1 405.56 zł
Brother - bateria Ni-MH (PABT500)	akcesoria	220.23 zł
Brother - etui do drukarki przenośnej (PACC500)	akcesoria	51.88 zł
Brother - futerał na rolkę papieru (PA-RC-600)	akcesoria	356.75 zł
Brother - osłona ochronna (PA-RB-600)	akcesoria	112.05 zł
Brother - podajnik papieru z rolki (PARH600)	akcesoria	277.99 zł
Brother - uchwyt do mocowania drukarki PJ w samochodzie (PA-CM-500)	akcesoria	607.31 zł
Brother - zasilacz samochodowy (PACD600CG)	akcesoria	130.69 zł
Brother - zasilacz samochodowy (PACD600WR)	akcesoria	121.95 zł
Brother - zasilacz sieciowy (PAAD600AEU)	akcesoria	272.99 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	43.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	43.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	termiczna
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
obsługa Bluetooth	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	5.888 MB
maksymalna pamięć	5.888 MB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	300x300 dpi
szybkość drukowania mono	do 6 stron A4/min

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

## Obsługa Nośników

obsługiwane rodzaje nośników	papier termiczny
obsługiwane formaty nośników	A4

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Raster ESC/P
-----------------------------	-----------------

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>nie</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 (Full Speed), Typ A na Mini-Typ B</b> <b>IrDA Ver. 1.2 (IrCOMM i IrOBEX)</b> <b>Bluetooth</b> Wersja 2.0 + EDR Class 2 i SPP

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>0.5 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>255 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>55 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>30 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>30 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>0 °C</b> max <b>40 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b> opcja <b>zasilacz samochodowy</b> (Podłączany do gniazda zapalniczki - opcja) <b>bateryjne</b> (Akumulator Ni-MH 14,4 V, Akumulator Li-Ion 11,1 V - opcja)
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows XP,</b> <b>Windows Vista,</b> <b>Windows 7</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.4.11 lub nowsze</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b>

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja Brother</b>	<b>24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a>) - w serwisie</b>
--------------------------------------	--