



HP - Scanjet G4050 (L1957A)

Skanery - płaskie
wycofany

Parametry podstawowe

format **A4**

Parametry Skanera

technologia skanowania	skaner płaski fotograficzny
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800 dpi
szybkość skanowania	do Zdjęcie kolorowe w formacie 10 x 15 cm do pliku: 2.06 str/min do Slajdy 35 mm do pliku 1.71 str/min do Negatywy 35 mm do pliku: 1.33 str/min do Rozpoznanie tekstu (OCR) z arkusza A4 do pliku w formacie Microsoft Word: 2.4 str/min do Zdjęcie kolorowe w formacie 10 x 15 cm do udostępnienia/wysłania pocztą elektroniczną: 2.14 str/min do Arkusz A4 do pliku w formacie PDF i wysłania pocztą elektroniczną: 1.01 str/min
kodowanie koloru	96 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF z możliwością wyszukiwania, RTF, HTM, TXT Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, zwykły tekst, PDF, HTML, RTF

Obsługa Nośników

ADF (Automatic Document Feeder)	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 311 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier (zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny, do banerów), koperty, etykiety, karty (indeksowe, okolicznościowe), obiekty 3D, slajdy i negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przeźroczy), nośniki do nadruków na koszulki
obsługiwane formaty nośników	do: 216x311

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.3 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.89 kg
szerokość produktu	303 mm
głębokość produktu	508 mm
wysokość produktu	108 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 25 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner fotograficzny HP Scanjet G4050, zasilacz/kabel zasilania, kabel USB, Instrukcja instalacji i obsługi
software	płyty CD z oprogramowaniem i podręcznikiem użytkownika, oprogramowanie HP Photosmart zawiera zintegrowane oprogramowanie OCR, HP Photosmart Share, funkcje przywracania wyblakłych kolorów i usuwania śladów kurzu i zadrapań, technologię HP Adaptive Lighting, HP Image Editor, funkcję usuwania efektu czerwonych oczu (HP Red-eye Removal)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------