



HP - Scanjet Pro 2000 s1 (L2759A)

Skanery - z podajnikiem
wycofany

Parametry podstawowe

format **A4**
dobowy cykl pracy do **2000** stron

Parametry Skanera

technologia skanowania **CMOS CIS**
skanowanie w kolorze **tak**
optyczna rozdzielczość skanowania do **600x600** dpi
szybkość skanowania do **30** str/min
skanowanie dwustronne **tak**
kodowanie koloru **24** bit
skala szarości **256** poziomy
wersja sterownika Twain **2.1**
skanowanie do plików w formacie **PDF**
JPEG
PNG
BMP
TIFF
TXT
RTF
PDF (z możliwością przeszukiwania)
inne cechy **Automatyczne wykrywanie kolorów, automatyczne przycinanie, automatyczne naświetlanie, automatyczna orientacja, OCR, usuwanie krawędzi, czyszczenie tła, usuwanie dziur, odfiltrowywanie kolorów, wyrównywanie arkusza, skanowanie do chmury, skanowanie do poczty elektronicznej, zabezpieczenia PDF**
skanowanie do e-mail **tak**
skanowanie do chmury **tak**

Obsługa Nośników

gramatura nośników do **180** g/m²
ADF (Automatic Document Feeder) **tak**
Adapter do folii **nie**
płaskie łożo (Flatbed) **nie**
opcjonalne podajniki papieru **nie**
pojemność podajnika automatycznego (ADF) do **50** arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły**
papier wstępnie zadrukowany zadrukowany
papier dziurkowany
czeki
wizytówki
listy przewozowe
papier samokopiujący
papier wcześniej zszywany z usuniętymi zszywkami
obsługiwane formaty nośników **A4**
A5
A6
A7
A8
B5
B5 (JIS)

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN **nie**

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	397 mm
głębokość opakowania	248 mm
wysokość opakowania	242 mm
waga produktu (netto)	ok. 2.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 4 kg
szerokość produktu	300 mm
głębokość produktu	172.9 mm (maks. 488 mm)
wysokość produktu	152.1 mm (maks. 303 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (90-264V)
zużycie energii	średnio 3.6 W (tryb gotowości)
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy
Mac OS	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11

Zawartość Opakowania

hardware	Skaner HP ScanJet Pro 2000 s1 z podajnikiem papieru, Instrukcja instalacji, Ulotki dot. pomocy technicznej, Karty gwarancyjne, 2 płyty CD, Przewody zasilające, Zasilacz, Przewód USB
software	Sterownik skanowania HP WIA, sterownik skanowania HP TWAIN, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (tylko Windows), I.R.I.S Readiris OCR, I.R.I.S Cardiris (tylko Windows), EMC ISIS (tylko Windows)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------