



HP - Scanjet Pro 3000 s2 z podajnikiem papieru (L2737A)

Skanery - z podajnikiem wycofany

Parametry podstawowe

format	A4
wyświetlacz	1000
dobowy cykl pracy	do 1000 stron

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
szybkość skanowania	do 20 str/min
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	PDF z możliwością wyszukiwania, PDF wyłącznie obraz, PDF/A, JPEG, TIF jednej strony, TIF wielostronicowy, DOCX, RTF, TXT, BMP

Obsługa Nośników

gramatura nośników	do 120 g/m ²
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
obsługiwane rodzaje nośników	Papier (zwykły, do drukarek atramentowych), koperty, etykiety, pokwitowania, karty (wizytówki, plastikowe identyfikatory)
obsługiwane formaty nośników	do A4

Komunikacja

możliwość pracy w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.3 kg
szerokość produktu	285 mm
głębokość produktu	161 mm
wysokość produktu	164 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie zasilania (wejściowe): 100-240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	średnio 11.6 W

Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 8,
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP

Mac OS Mac OS X v10.6.8, v10.7, v10.8

Zawartość Opakowania

hardware Skaner HP Scanjet Pro 3000 s2 z podajnikiem papieru,
1 x kabel USB,
Instrukcja instalacji,
ulotka dot. pomocy technicznej,
karta gwarancyjna,
Zasilacz,
Przewód zasilający

software Dokumentacja i oprogramowanie skanera na płycie CD

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie