



## HP - ScanJet Pro 4500 fn1 (L2749A)

Skanery - z podajnikiem  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

format	A4
wyświetlacz	Ekran dotykowy 7,11 cm (2,8")
dobowy cykl pracy	do 4000 stron

### Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CMOS CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi (ADF) do 1200x1200 dpi (skaner płaski)
szybkość skanowania	do 30 str/min
skanowanie dwustronne	tak
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG PNG BMP TIFF TXT RTF PDF (z możliwością przeszukiwania)
inne cechy	Funkcja skanowania z przedniego panelu: Zapis w formacie PDF, zapis w formacie JPEG, wysyłanie w wiadomości e-mail w formacie PDF, wysyłanie w wiadomości e-mail w formacie JPEG, wysyłanie do chmury, skanowanie codzienne i zapis tekstu z możliwością edycji (OCR); Aplikacja HP Scan dla systemu operacyjnego Windows, aplikacja HP Easy Scan/ICA dla systemu operacyjnego Mac OS oraz aplikacje innych producentów za pośrednictwem sterownika TWAIN (USB & Usuwanie pustych stron Automatyczna orientacja, Automatyczne wykrywanie koloru, Automatyczne przycinanie, Automatyczne naświetlanie, Usuwanie otworów, Wyrównywanie treści, Wymazywanie krawędzi, Czyszczenie tła, Automatyczny próg, Odfiltrowanie kolorów, OCR
skanowanie do e-mail	tak (w formacie PDF)
skanowanie do chmury	tak

### Obsługa Nośników

---

gramatura nośników	do 120 g/m <sup>2</sup>
ADF (Automatic Document Feeder)	tak
Adapter do folii	nie
płaskie łożo (Flatbed)	tak
opcjonalne podajniki papieru	nie
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 51 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier banerowy papier do druku atramentowego papier fotograficzny koperty etykiety

	<b>kartki pocztowe</b>
	<b>kartki indeksowe</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4</b>
	<b>A5</b>
	<b>A6</b>
	<b>B5</b>
	<b>B5 (JIS)</b>

## Komunikacja

<b>możliwość pracy w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed, 3.0)</b> <b>Ethernet (10/100/1000 Base-TX)</b>

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>640 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>245 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>486 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	<b>ok. 5.98 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	<b>ok. 7.9 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>520 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>387 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>145 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	<b>min 15 %</b> <b>max 80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	<b>min 10 °C</b> <b>max 35 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 6.11 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 7 lub nowszy</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X El Capitan 10.11</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Skaner sieciowy HP ScanJet Pro 4500 fn1, Instrukcja instalacji, Płyta CD z oprogramowaniem HP Scan i sterownikami, Płyta CD z bonusowym zestawem oprogramowania HP, Ulotki pomocnicze, Podkładki, Kabel USB, Zasilacz, Przewody zasilające</b>
<b>software</b>	<b>Sterownik skanera HP, Sterownik skanowania HP WIA, Sterownik skanowania HP TWAIN, HP Scan, Narzędzia skanera HP, Instalator HP Windows, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, Sterownik ISIS, Kofax VRS, DXP</b>

## Gwarancja

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------