



## Ricoh - SP 213W

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 407254 (black)

tonery

438.16 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	16.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (1200x1200)
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie (obsługa ręczna)

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 105 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier ekologiczny
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 B6

### Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PCL 6

czcionki i znaki PCL (80 czcionek)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless IEEE 802.11b/g/n
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 7.2 kg
szerokość produktu	402 mm
głębokość produktu	360 mm
wysokość produktu	165 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/ Server 2008/Server 2012
---------	---

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka SP 213W, toner startowy na 1000 stron A4
----------	---

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------