



## Samsung - Xpress SL-M2026 (SS281B / SL-M2026/SEE)

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D111S (black)	tonery	264.36 zł
-----------------------------------	--------	-----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik MLTD111S (black) ECO	tonery	91.27 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D111S (black) PRI	tonery	105.23 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D111S (black) LAM	tonery	138.36 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D111L (black) LAM	tonery	165.67 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D111S (black) BP	tonery	193.07 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D111S (black) BP OH! GREEN	tonery	247.23 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	26.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	9.13 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 1800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier bawełniany papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety karton papier blankietowy papier archiwalny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5 (JIS, ISO) Oficio koperty (Monarch, Com10, DL, C5)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **SPL**

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	nie

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	386 mm
głębokość opakowania	273 mm
wysokość opakowania	298 mm
waga produktu (netto)	ok. 3.97 kg
waga w opakowaniu	ok. 5.28 kg
szerokość produktu	331 mm
głębokość produktu	215 mm
wysokość produktu	178 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-127V) sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 310 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows: XP (32/64-bitowy), 2003 Server (32/64-bitowy), Vista (32/64-bitowy), 2008 Server (32/64-bitowy), 7 (32/64-bitowy), 2008 Server R2, 10 (32/64-bitowy), 2012 Server, 2016 Server
Mac OS	MAC OS 10.5 – 10.11
UNIX	Linux: Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), openSUSE (11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04, 11.10,

12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04),  
SUSE Linux Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8),  
Mint (13, 14, 15, 16, 17)  
Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i  
v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3,  
5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Drukarka monochromatyczna M2026, Przewód zasilający  
(1 lub więcej), Wkład z czarnym tonerem (ok. 500 stron),  
Podręcznik użytkownika, karta gwarancyjna, CD

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie